

## AR-1201A 嵌入/明裝型

適替換舊1201A/1201B

鎖體尺寸：205LX32WX43H(mm)

吸附鐵板：4LX32WX3.5H(mm)

## AR-1201A-3 嵌入/明裝型

適替換舊1203A

鎖體尺寸：205LX32WX43H(mm)

吸附鐵板：4LX32WX3.5H(mm)

## AR-1201P 嵌入型

鎖體可直接安裝葫蘆鎖心

鎖體尺寸：199.5LX31.6WX43H(mm)

吸附鐵板：104LX32WX3.5H(mm)

## AR-1201P-3 嵌入型

適替換舊1203P 附外掛葫蘆鎖心支架

鎖體尺寸：199.5LX31.6WX43H(mm)

吸附鐵板：104LX32WX3.5H(mm)



◎明裝需另購  
外掛盒 或 U型玻璃夾具



◎無法明裝

### 產品特色

這是一款智能型陽極鎖，工作電壓為12VDC,如需24VDC可另外選購，此款鎖舌支援防撬功能，且設有LED燈顯示用以偵測鎖芯狀態及門位偵測信號輸出接點，電鎖延遲時間，為0/3/6/9秒。

### 產品規格

- ▶ 使用電壓：12VDC · 輸入電源：AC 100V-200V / 50-60Hz
- ▶ 工作電流：瞬間啟動電流880mA/工作電流130mA
- ▶ 工作溫度：-10°C ~ +55°C
- ▶ 通電形式：A (斷電開) / P (送電開)
- ▶ LED顯示：鎖舌狀態(收回為紅燈，彈出為綠燈)
- ▶ 上鎖延時：0/3/6/9 Sec.可調
- ▶ 磁簧輸出：10mA
- ▶ 鎖舌尺寸：直徑16mm不鏽鋼鎖舌，彈出長度16mm

| 工作電壓 | 選購無法切換                  |        | 12VDC | 24VDC |
|------|-------------------------|--------|-------|-------|
| 工作電流 | AR-1201A(-3)<br>斷電開     | 瞬間啟動電流 | 900mA | 500mA |
|      |                         | 工作電流   | 350mA | 180mA |
|      | AR-1201P(-3)<br>送電開     | 瞬間啟動電流 | 700mA | 500mA |
|      |                         | 工作電流   | 170mA | 180mA |
| 工作溫度 | -10°C ~ +55°C (內建溫度保險絲) |        |       |       |
| 開門接點 | 黑色線 或 黃色線               |        |       |       |
| 指示功能 | 雙色 LED                  |        |       |       |

|               |                              |                   |
|---------------|------------------------------|-------------------|
| 鎖體尺寸<br>(mm)  | AR-1201A/P                   | 205L x 32W x 43H  |
|               | AR-1201A/P-3                 | 200L x 32W x 43H  |
| 吸附板尺寸<br>(mm) | AR-1201A/P                   | 104L x 25.5W x 5H |
|               | AR-1201A/P-3                 |                   |
| 鎖舌尺寸<br>(mm)  | 直徑16mm (不鏽鋼鎖舌) ，<br>彈出長度16mm |                   |

