

## 擴大機300W-500W系列



型號： BS-8400

品名： 400W 前後級擴大機

- 簡介：
- 1.輸入：MIC \* 6 (1 2 3孔有音控功能)  
AUX \* 4 (3組梅花端子,1組6.3麥克風孔)
  - 2.AUX(音源)輸入具有自動信號選擇,且有優先順序(不須人員去選擇)
  - 3.輸出：錄音輸出(LINE OUT) \* 1 (6.3麥克風孔)
  - 4.輸出功率：400W
  - 5.頻率響應：20Hz~20KHz  $\pm 3$ dB
  - 6.總諧波失真率： $\leq 0.01\%$
  - 7.雜音比：N/S 大於90dB
  - 8.音質控制：BASS  $\pm 10$ dB - 100Hz  
TREBLE  $\pm 10$ dB - 10KHz
  - 9.輸出顯示：雙排LED LEVEL METER
  - 10.開關機：背面受控AC座與前面電源開關同步開/關機
  - 11.開機端子：附遙控POWER S.W自動開機功能(配合電子鐘/音樂鐘/電話廣播前後奏器)
  - 12.保護裝置：喇叭超載或線路短路,保險開關自動跳脫(手動復歸)
  - 13.輸出：低阻抗輸出 0、4 $\Omega$ 、8 $\Omega$ 、16 $\Omega$   
高阻抗輸出 0、100V
  - 14.電源：AC-110V 50/60Hz(AC-220V訂製) DC-24V