

➤ 擴大機40W-200W系列



型號： BS-880T

品名： 80W 擴大機含電話廣播

簡介：

- 1.輸入：MIC*6(1 2 3孔有音控功能)
AUX*4(3組梅花端子,1組6.3麥克風孔)
- 2.輸出：錄音輸出(LINE OUT)*1(6.3麥克風孔)
- 3.輸出功率：80W
- 4.頻率響應：20Hz~20KHz ± 3 dB
- 5.雜音比：N/S 大於90dB
- 6.音質控制：BASS ± 10 dB-100Hz
TREBLE ± 10 dB-10KHz
- 7.輸出顯示：雙排LED LEVEL METER
- 8.電話廣播前後奏、介面卡
- 9.開關機：背面受控AC座與前面電源開關同步開關機
- 10.開機端子：附遙控POWER S.W自動開機功能(配合電子鐘/音樂鐘/電話廣播前後奏器)
- 11.保護裝置：喇叭超載或線路短路,保險開關自動跳脫(手動復歸)
- 12.輸出：低阻抗輸出0、4 Ω 、8 Ω 、16 Ω
高阻抗輸出0、100V
- 13.電 源：AC-110V 50/60Hz(AC-220V訂製)DC-24V