



無線麥克風系列



型號： TR-696

品名： 雙頻無線麥克風 VHF

特價： 8000(不含安裝)

- 簡介：
- 1.載波頻率範圍 VHF Band：210-260MHz
 - 2.振盪方式 石英控制
 - 3.頻帶寬度 50MHz
 - 4.接收模式 單調諧雙接收
 - 5.頻率穩定度 $\pm 0.005\%$
 - 6.解調模式 FM
 - 7.LCD液晶顯示 顯示 ON / OFF 及接收狀況
 - 8.音頻響應 60Hz~16000Hz
 - 9.靈敏度 $< -95\text{dBm}$ for 30dB S/N Radio
 - 10.最大頻偏 $\pm 55\text{KHz}$
 - 11.音頻輸出 10dBv max.
 - 12.RF功率輸出 10dBm
 - 13.信號與雜音比 $>107\text{dB(A)}$
 - 14.失真度 $< 0.8\%$
 - 15.電源供給 DC12~18V
 - 16.接收機外觀 410 x 160 x 44mm
 - 17.接收機重量 2.4kg
 - 18.電池規格 1.5V (AA) x 2
 - 19.麥克風外觀尺寸 $\text{O}57\text{mm} \times 242\text{mm}$